

## ОАрБгП \* 12 – 3.5 ТУ У 31.3-00214534-036-2004

Волоконно-оптические кабели с сердечником модульной конструкции, армированные арамидными нитями, бронированные стальной гофрированной лентой, с наружной оболочкой из полиэтилена

### Маркообразование:

ОАрБгП-[a]-[b] [c]12(12x[e])-3.5

[a] центральный силовой элемент:

- С – стальной
- без обозначения – диэлектрический

[b] количество оптических волокон в кабеле, возможные значения:

- 72, 96, 120, 144, 156, 168, 180, 192

[c] тип оптического волокна

- E – одномодовое (ITU-T G.652B)
- A – одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (ITU-T G.652D, ITU-T G.657A1)
- C – одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией (ITU-T G.655)
- M – многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50 : 125 мкм (ITU-T G.651)
- B – многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62.5 : 125 мкм (IEC 60793-2)

[e] количество оптических волокон в модуле:

- 1 ... 16

Возможно изготовление кабелей в климатическом исполнении ХЛ

Возможно изготовление кабелей со стальным силовым элементом

Возможно изготовление кабелей с заполнением сердечника гидрофобным гелем или с «сухим сердечником» (с водоблокирующими нитями и лентами)


Возможно изготовление кабелей с количеством элементов сердечника до 18 включительно

Пример обозначения при заказе (соответствует рисунку конструкции):

ОАрБгП-120A12(12x10)-3.5 • ТУ У 31.3-00214534-036-2004

Кабели применяются для:

- прокладки в грунтах всех групп, в том числе в грунтах с низкой, средней и высокой коррозионной активностью и на территориях, зараженных грызунами, кроме грунтов, подвергаемых мерзлотным и другим деформациям, а также в кабельной канализации, блоках, и т.п.



## ОАрБгП \* 12 – 3.5 ТУ У 31.3-00214534-036-2004

Волоконно-оптические кабели с сердечником модульной конструкции, армированные арамидными нитями, бронированные стальной гофрированной лентой, с наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Кол-во элементов сердечника                                                    | шт.      | 12          |
| Количество оптических волокон в кабеле                                         | шт.      | 72 ... 192  |
| Электрическое сопротивление изоляции оболочки, не менее                        | МОм • км | 2000        |
| Допустимое растягивающее усилие                                                | кН       | 3.5         |
| Допустимое раздавливающее усилие, не менее                                     | Н/10 см  | 3000        |
| Диапазон рабочих температур                                                    | °С       | -40 ... +60 |
| Диапазон рабочих температур в исполнении ХЛ                                    | °С       | -60 ... +60 |
| Масса кабеля (ориентировочно, в зависимости от конструкции)                    | кг/км    | 320 ... 395 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно, в зависимости от конструкции) ** | мм       | 20 ... 22   |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                        | мм       | 440         |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до  $\pm 10\%$

### КОНСТРУКЦИЯ

#### 1. Центральный диэлектрический силовой элемент

Примечание: Возможно изготовление кабелей со стальным силовым элементом

#### 2. Оптические волокна

#### 3. Трубка волоконно-оптического модуля

#### 4. Обмотка ПЭТ пленкой

#### 5. Слой арамидных нитей

#### 6. Внутренняя оболочка из полиэтилена

#### 7. Слой обмотки водоблокирующей лентой или нитью

#### 8. Броня из гофрированной стальной ленты, ламинированной полиэтиленом

#### 9. Наружная оболочка из полиэтилена

Примечания:

- Скрутка оптических модулей на рисунке не показана.
- Возможно изготовление кабелей с заполнением сердечника гидрофобным гелем или с «сухим сердечником» (с водоблокирующими нитями и лентами)
- Возможно изготовление кабелей с количеством элементов сердечника до 18 включительно

